



Polycom® SoundStation® IP 5000-Telefon

Benutzerhandbuch – Kurzversion

GRUNDLEGENDE LEISTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN BENUTZERDEFINIERT EINSTELLUNGEN

Für Telefone mit SIP 3.2.3 oder höher.
Ausführlichere Informationen finden Sie im
*Benutzerhandbuch für das Polycom
SoundStation IP 5000-Telefon* unter:
[www.polycom.com/support/
soundstation_ip5000/](http://www.polycom.com/support/soundstation_ip5000/)

© 2010 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
POLYCOM®, das Polycom-„Dreiecke“-Logo und die zu Polycom-Produkten
gehörenden Namen und Kennzeichnungen sind Marken und/oder
Dienstleistungsmarken von Polycom, Inc. und sind registrierte und/oder
allgemeinrechtliche Marken in den Vereinigten Staaten und verschiedenen
anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden
Inhaber. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom
darf kein Teil hiervon für irgendwelche Zwecke außer der persönlichen
Verwendung durch den Empfänger vervielfältigt oder übertragen werden,
und zwar unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen
Mitteln dies geschieht.

GRUNDLEGENDE LEISTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN

Tätigen von Anrufen

Drücken Sie , geben Sie die
Telefonnummer ein und drücken Sie
dann die Display-Taste **Senden**.

Annehmen von Anrufen

Drücken Sie die Display-Taste
Beantworten.

Um einen eingehenden Anruf
zu ignorieren, drücken Sie die
Display-Taste **Abweisen**.

Beenden von Anrufen

Drücken Sie während eines
Gesprächs  oder die
Display-Taste **Beenden**.

Wiederwahl von Nummern

Um die zuletzt gewählte Nummer
zu wählen, drücken Sie .

Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie während eines
Gesprächs . Die LED-
Anzeigen der Konsole werden
rot leuchten.

Bei aktivierter Stummschaltung
können Sie die anderen Teilnehmer
weiterhin hören. Die anderen
Teilnehmer können Sie nicht hören.
Sie schalten die Stummschaltung

aus, indem Sie erneut  drücken.

Halten und Fortsetzen von Anrufen

Drücken Sie während eines
Gesprächs die Display-Taste
Warten. Die LED-Anzeigen der
Konsole werden rot blinken.

Um das Gespräch fortzusetzen,
drücken Sie die Display-Taste
Fortsetzen.

Verbinden von Anrufen

So verbinden Sie einen Anruf:

1. Drücken Sie während eines
Gesprächs die Display-Taste
Weiterleiten. Das laufende
Gespräch wird gehalten.
2. Geben Sie die Nummer des
Teilnehmers ein, an den der
Anruf weitergeleitet werden soll,
und drücken Sie dann die
Display-Taste **Senden**.
Um das Weiterleiten
abzubrechen, bevor die
Verbindung hergestellt wird,
drücken Sie die Display-Taste
Abbrechen. Das ursprüngliche
Gespräch wird fortgesetzt.
3. Wenn Sie den Rückruftton hören
oder nachdem eine Verbindung
mit dem zweiten Teilnehmer
hergestellt wurde, drücken Sie
die Display-Taste **Weiterleiten**.

*Sie können den Anruf automatisch
weiterleiten, ohne vorher selbst mit
dem zweiten Teilnehmer gesprochen
zu haben. Nachdem Sie Schritt 1
ausgeführt haben, drücken Sie die
Display-Taste **Blind**. Führen Sie
dann Schritt 2 aus.*

Umleiten von Anrufen

So aktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Drücken Sie vom
Ausgangsdisplay die
Display-Taste **Umleiten**.
2. Wählen Sie den Umleitungstyp,
den Sie aktivieren möchten.
 - **Alle Anrufe** – Zum Weiterleiten
aller eingehenden Anrufe
 - **Unbeantwortete Anrufe** –
Zum Weiterleiten aller
unbeantworteten
eingehenden Anrufe
 - **Beschäftigt** – Zum
Weiterleiten von Anrufen, die
dann ankommen, wenn Sie
bereits einen Anruf tätigen
3. Geben Sie eine Nummer ein,
an die Anrufe umgeleitet werden
sollen. Geben Sie für
„Unbeantwortete Anrufe“ die
Anzahl der Rufzeichen ein, bevor
die Umleitung aktiviert wird.
4. Drücken Sie die Display-Taste
Aktivieren.

So deaktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Drücken Sie vom
Ausgangsdisplay die Display-
Taste **Umleiten**.
2. Wählen Sie den Umleitungstyp,
den Sie deaktivieren möchten.
3. Drücken Sie die Display-Taste
Abschalten.

Verwenden der Funktion „Nicht stören“

Um zu verhindern, dass das Telefon
läutet, aktivieren Sie „Nicht stören“.

Drücken Sie , und wählen Sie
dann **Leistungsmerkmale > Nicht
stören** aus.

Verwalten von Telefonkonferenzen

Sie können eine Konferenz mit bis zu zwei anderen Teilnehmern herstellen.

So verwalten Sie eine Konferenz:

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Sobald der erste Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Display-Taste **Konferenz**. Das laufende Gespräch wird gehalten.
3. Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein und drücken Sie dann die Display-Taste **Senden**.
4. Sobald der zweite Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Display-Taste **Konferenz**. Alle Konferenzteilnehmer sind nun miteinander verbunden. Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Um das Konferenzgespräch zu halten, drücken Sie die Display-Taste **Warten**. Um das Konferenzgespräch fortzusetzen, drücken Sie die Display-Taste **Fortsetzen**.
 - Um das Konferenzgespräch zu beenden, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**. (Die anderen Teilnehmer bleiben miteinander verbunden.)
 - Um das Konferenzgespräch zu beenden und die Konferenz in zwei separate gehaltene Gespräche aufzuteilen, drücken Sie die Display-Taste **Trennen**.

Wenn Sie ein aktives Gespräch und ein gehaltenes Gespräch haben, können Sie eine Konferenz zwischen allen drei Teilnehmern herstellen, indem Sie die Display-Taste **Zusammenfügen** drücken.

Verwenden der Anrufliste

Vom Ausgangsdisplay:

- Drücken Sie , um die Liste „Getätigte Anrufe“ anzuzeigen.
- Drücken Sie , um die Liste „Empfangene Anrufe“ anzuzeigen.
- Drücken Sie , um die Liste „Verpasste Anrufe“ anzuzeigen.

Wählen Sie einen Anruf aus der Liste aus. Sie können dann einen der folgenden Schritte ausführen:

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
- Wenn Sie die Telefonnummer vor dem Wählvorgang ändern möchten, drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- Um den Anruf aus der Liste zu entfernen, drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.
- Um den Kontakt im Kontaktpersonenverzeichnis zu speichern, drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
- Um Informationen zum Anruf anzuzeigen, drücken Sie die Display-Taste **Info**.

BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN

Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Ergänzen**.

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein (verwenden Sie  und , um zwischen den Feldern zu blättern): Geben Sie beispielsweise den Vor- und Nachnamen des Kontakts, seine Telefonnummer und das Klingelzeichen ein oder ändern Sie die Schnellwahl-Kennzahl.
4. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

Sie können Ihrem Kontaktpersonenverzeichnis Kontakte aus Anruflisten hinzufügen. Siehe **Verwenden der Anrufliste**.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Blättern Sie zum Kontakt, dessen Informationen Sie aktualisieren möchten und drücken Sie dann die Display-Taste **Bearbeiten**.
3. Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen.
4. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Suchen**. Geben Sie dann die ersten Zeichen des Vor- oder Nachnamens des Kontakts ein und drücken Sie erneut die Display-Taste **Suchen**.

Anpassen der Lautsprecher- und Ruftonlautstärke

So ändern Sie die Lautsprecherlautstärke:

- Drücken Sie während eines Anrufs  (entweder die Seite zum Leiser- oder zum Lauterstellen).

So ändern Sie die Ruftonlautstärke:

- Wenn sich das Telefon im Bereitschaftszustand befindet, drücken Sie  (entweder die Seite zum Leiser- oder zum Lauterstellen).

Sie können auch verhindern, dass das Telefon läutet (aktivieren Sie **Nicht stören** – siehe **Verwenden der Funktion „Nicht stören“**).



 **POLYCOM**[®]

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.